



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

» TRANSMISOR REMOTO Y RECEPTOR FRECUENCIA 433.92MHZ MARCA FADINI MOD. DIVO 71.



# DIVO 71



**TRANSMISORES COMPATIBLES CON LAS SERIES ASTRO 43 Y JUBI**  
 433,92 MHz autoaprendizaje y rolling code

**DESIGN**

Ergonómico y agradable: 4 colores disponibles. También puede ser un llavero práctico y tecnológico.

**AUTOAPRENDIZAJE Y ROLLING CODE**

Compatible con las series ASTRO 43 y JUBI 433 anteriores y con los respectivos receptores de radio enchufables o exteriores, hasta 4 canales. Capacidad: 120 m (espacio libre).

**FUNCIONAL**


Capacidad para realizar procedimientos de copia a control remoto, remotamente desde el sistema.



**DATOS TÉCNICOS**

|   | RADIO RECEPTOR<br>ASTRO 43 M.Q.B. | RADIO RECEPTOR<br>JUBI 433 | TRANSMISORES<br>DIVO 71              |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia de trabajo (MHz)                           | 433,92                            | 433,92                     | 433,92                               |
| Capacidad (m) [0]                                     | 120                               | 120                        | 120                                  |
| Tensión de alimentación<br>(Vac/dc - Vac - Vdc - Vdc) | 12/24                             | 24 (±10%)<br>12 (+20% -5%) | 3 (1x CR2032)                        |
| Absorción máximo (mA)                                 | 23                                | 23                         | 21                                   |
| Tecnología  | -                                 | -                          | -                                    |
| Codificación  | código fijo                       | código fijo                | rolling code - 128 bit y código fijo |
| N. canales  | 1 - 4                             | 1 - 4                      | 4                                    |
| Temperatura de funcionamiento (°C)                    | -10 ÷ +55                         | -10 ÷ +55                  | -40 ÷ +85                            |
| Grado de protección IP<br>contenedor externo          | 53                                | 53                         | -                                    |
| Memoria (usuarios)                                    | 800                               | 800                        | -                                    |

**DIMENSIONES TOTALES**



[0]: La capacidad de recepción y transmisión puede verse influenciado por factores externos (por ejemplo, dispositivos como alarmas, repetidores, etc.) que funcionan en la misma frecuencia. Meccanica Fadini no garantiza la gama real de sus accesorios en estos casos.



Versión Digital.



V01.24

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



www.adsver.com.mx

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

» TRANSMISOR REMOTO Y RECEPTOR FRECUENCIA 433.92MHZ MARCA FADINI MOD. DIVO 71.

**DIVO 71**

**TRANSMISORES**

**7113GL**  
DIVO 71/4 TR  
transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
color verde lime



**7113YL**  
DIVO 71/4 TR  
transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
color amarillo mustard



**7113CL**  
DIVO 71/4 TR  
transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
color lila candy



**7113SL**  
DIVO 71/4 TR  
transmisor de 4 canales, 433,92 MHz,  
color gris skyline



**RECEPTORES DE RADIO**

**4327L**  
ASTRO 43/1 R M.Q.B.  
receptor de radio externo.  
Canales: 1 + 3 (opcional)  
(1 ud./paquete)



**4329L**  
ASTRO 43/2 R M.Q.B.  
receptor de radio enchufable.  
Canales: 2  
(1 ud./paquete)



**4330L**  
JUBI 433/1 R  
receptor de radio externo.  
Canales: 1 + 3 (opcional)  
(1 ud./paquete)



**4332L**  
JUBI 433/2 R  
receptor de radio enchufable.  
Canales: 2  
(1 ud./paquete)



**ACCESORIOS**

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN  |
|--------------|--|
| <b>4060L</b> | Tarjeta de memoria, 800 usuarios                         |
| <b>4317L</b> | Módulo de relés NA                                       |
| <b>4605L</b> | Vástago de antena BIRIO A8 completo con soporte de pared |
| <b>4607L</b> | Cable coaxial RG 58, 50 Ω, 100 m                         |
| <b>7809L</b> | Módulo de relés NC                                       |
| <b>8619L</b> | Bateria botón CR2032 3 Vdc                               |

